

Description

Les détecteurs de fumée nebula sont des dispositifs optiques qui permettent de signaler la présence de fumée conformément à la norme DIN EN 54-7. Ils sont tous deux dotés d'une base séparée, disponible en gris ou en blanc, qui permet un câblage facile des fils d'alimentation et de signalisation d'alarme ; l'installation est complétée en vissant ensuite le détecteur sur ladite base.

Deux versions sont disponibles : avec un design en maille de couleur blanche ou grise, ou avec un design en verre circulaire.

Toutes les versions du dispositif sont équipées d'une LED rouge pour la signalisation d'alarme.

Le détecteur de fumée nebula peut être connecté directement à une entrée de la centrale lares 4.0, avec un équilibrage personnalisé.

L'état du détecteur de fumée est affiché en temps réel dans l'application utilisateur lares 4.0, dans la page Sécurité -> Capteurs -> catégorie Fumée.



KSF5100001.003 - maille grise
KSF5100001.011 - maille blanche



KSF5100001.001 - verre circulaire



Base avec fixation à baïonnette.
La base doit être fixée au mur ou au plafond et les câbles doivent passer par la partie centrale. Ensuite, le détecteur est vissé sur la base, en veillant à entendre le « clic » qui confirme qu'il est correctement enclenché.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	9 - 33 Vcc
Consommation :	20 µA stand-by / 25 mA max
Norme :	DIN EN 54-7
Température de fonctionnement :	-10 +60 °C
Dimensions :	ø 112x37 mm (vetro) - ø 95x21 mm (mesh)
Humidité :	95%
Poids :	320 g (verre) - 160 g (maille)


Capacité maximale par modèle

Modèles de lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Nombre maximum de zones	40	16	40	40	140	644

Comment commander

KSF5100001.001 - verre circulaire
KSF5100001.003 - maille grise
KSF5100001.011 - maille blanche

Description de la base du produit



Légende

- + : positif d'alimentation, doit être raccordé à un relais capable de couper l'alimentation du détecteur ou au positif du bus matrix ou à une sortie auxi-1
- : négatif d'alimentation, doit être raccordé à la borne négative correspondante de la centrale
- C : contact d'alarme (NO), doit être raccordé à une entrée (iX ou Mx)
- T : alarme de sabotage (NF). Relais statique
- ⏏ : terre de protection

Conformité

Europe - CE, RoHS
Norme DIN EN 54-7



Spécification techniques, l'apparence, la fonctionnalité et les autres caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.