

## Unités passives AQURA



### Unité d'appel passive avec bouton rouge


**50.10.0210** 1 unité

- › Bouton rouge avec un symbole d'infirmier et un voyant de recherche intégré pour un appel normal, sanitaire ou d'assistance
- › Le bouton rouge a un retour LED.
- › L'unité passive a des entrées et des sorties pour connecter le bouton et la LED.
- › Unité modulaire à monter sur un cadre de montage (non inclus)
- › Peut être utilisée sans fil, en ajoutant un module d'extension d'entrée 48.11.0001 

#### Connexions :

##### ALIMENTATION ET E/S (4 broches)

| BROCHE | Description             |
|--------|-------------------------|
| GND    | Terre de l'unité        |
| BTN    | Déclenchement du bouton |
| LED    | Lumière du bouton       |
| +24V   | Alimentation            |



#### Spécifications :

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 91 x 91 x 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Matériau               | PC/PBT – résiste aux UV – ignifuge V-0<br>Couleur principale : RAL9016                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protection IP          | IP40                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alimentation           | 24 VCC $\pm$ 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consommation d'énergie | Courant d'attente de l'appareil : 0,1 mA<br>Courant maximum de l'appareil : 4 mA                                                                                                                                                                                                                           |
| Entrée/Sortie          | Sortie du bouton : NO, fermée sur GND si active<br>Entrée LED : active si fermée sur 24 V                                                                                                                                                                                                                  |
| Réglementation         | CE, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montage                | Un cadre AQURA est nécessaire pour le montage (voir les accessoires).<br>Peut être montée sur un boîtier mural avec un cadre de montage AQURA. Peut être montée sur une surface avec un cadre de montage en surface AQURA. Peut être montée sur le côté opposé au boîtier mural d'un cadre multiple AQURA. |
| Connecteurs (inclus)   | 50.08.1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Accessoires de l'unité :

|                                                                                     |                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Cadre de montage simple pour les unités<br>Par 10                       | <b>50.09.1010</b> |
|  | Cadre de montage double pour les unités<br>Par 10                       | <b>50.09.1020</b> |
|  | Cadre de montage triple pour les unités<br>Par 10                       | <b>50.09.1030</b> |
|  | Cadre de montage simple en surface de<br>30 mm pour les unités - par 10 | <b>50.09.1210</b> |
|  | Cadre de montage double en surface de<br>30 mm pour les unités - par 10 | <b>50.09.1220</b> |
|  | Raccords à vis 4 positions<br>Lot de 50                                 | <b>50.08.1014</b> |