

KIT-P4G-ACCES5

Kit comprenant un clavier code et lecteur de badge, un module de communication MD-4G avec SIM intégrée. Gestion instantanée. Prépayé 10 ans. Alimentation fournie.



Références kits	
KIT-P4G-ACCES10	Clavier codé + MD-4G + SIM + Prépayé 10 ans
KIT-P4G-ACCES5	Clavier codé + MD-4G + SIM + Prépayé 5 ans
Références produit	
A02	Contrôle d'accès type digicode tactile avec lecteur de badge 13,56 MHz et 125 kHz, POE et 1 sortie relais
MD-4G	Modem 4G IP65
DIN-12V-AKX	Alimentation 12V 3.5A rail DIN
Accessoires de montage	
E-A0P	Boitier de montage encastré placo pour A01, A02 et A03
E-A0B	Boitier de montage encastré béton pour A01, A02 et A03
S-A0	Boitier saillie A01, A02 et A03

KIT-P4G-ACCES10

Caractéristiques principales	
Panneau avant	Verre trempé
Panneau	Alliage d'aluminium
Port RS485	Oui
Sortie relais	1
Entrée relais	2
Clavier numérique	Oui
Alarme inviolable	Oui
Haut-parleur	8 Ω / 0,5 W
Lecteur de carte RF	13,56 MHz et 125 kHz
Wiegand	Oui
Port Ethernet	1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
Puissance Ethernet	802.3af
Connecteur	12 V CC (si pas de PoE)
Installation	Saillie ou encastrée
Dimensions	86 x 86 x 33 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -20 à +55 °C
Température de stockage	De -30 à +70 °C

Fonctionnalité d'entrée de porte
Exportation/ importation des horaires d'accès
Gestion des niveaux d'accès
Prise en charge du passage en mode lecteur
Recherche et exportation des journaux d'accès à la porte
Gestion flexible des horaires de travail et des présences

Protocole	
Prise en charge	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP et ARP

Protocole	
Capacité utilisateur	20 000
Capacité carte	20 000
Journal des évènements	100 000

Déploiement et maintenance
Approvisionnement automatique
Portail de gestion web : Cloud Akuvox
Sauvegarde et restauration de configuration
Exportation du journal d'entrées
Exportation et importation de tableau Access
Mise à jour du micrologiciel

KIT-P4G-ACCES10

Variantes disponibles

KIT-4GM-X912-BIM



KIT-4GM-X912

