



Description

Les détecteurs de fumée nebula sont des dispositifs optiques qui permettent de signaler la présence de fumée conformément à la norme EN14604:2005. Ils sont dotés d'une base séparée qui facilite les opérations de montage et de maintenance pour l'installateur.

Deux versions sont disponibles : avec un design mesh de couleur blanche ou grise, ou avec un design en verre circulaire.

Toutes les versions disposent d'une signalisation optique/visuelle (LED rouge) et d'une signalisation acoustique (>85 dB) qui s'activent en cas de condition d'alarme, de batterie faible ou de défaut / capteur encrassé.



KSF5300001.003 - maille grise
KSF5300001.011 - maille blanche



KSF5300001.001 - verre circulaire

En installant à l'intérieur l'interface radio bidirectionnelle Ksenia dédiée, il peut communiquer l'alarme et son état avec une centrale lares 4.0.

La programmation sur la centrale lares 4.0 s'effectue en ajoutant au système une nouvelle « Zone ».

L'état du détecteur de fumée est affiché en temps réel dans l'application utilisateur lares 4.0, dans la page Sécurité -> Capteurs -> catégorie Fumée.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	pile lithium 9 V non rechargeable incluse
Durée de vie prévue :	jusqu'à 10 ans – jusqu'à 4 ans s'il est utilisé avec l'interface radio KSI5003000.300
Consommation :	20 µA en veille
Surface surveillée :	max. 60 m² à 6 mètres de hauteur
Vitesse de l'air :	max. 20 m/s
Indice de protection :	IP40
Signalisation d'alarme :	optique (LED) et acoustique >85 dB(A) / 3 m
Certification :	EN14604:2005
Température de fonctionnement :	de -10 °C à +60 °C
Dimensions :	ø 112 x 37 mm (verre) – ø 95 x 21 mm (mesh)
Humidité :	95 %
Poids :	320 g (verre) – 160 g (mesh)

Capacité maximale par modèle

Modèles de lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Nombre maximum de capteurs sans fil	32	16	40	40	64	64

Comment commander


KSF5300001.001 - verre circulaire
KSF5300001.003 - maille grise
KSF5300001.011 - maille blanche

Conformité

Europe - CE, RoHS
Norme - EN14604:2005



Description du produit



Légende


1. Pile 9 V
2. Interface radio bidirectionnelle 868 MHz (code KSI5003000.300)
Module optionnel pour associer nebula à une centrale lares 4.0
3. Bouton de test radio
4. LED rouge pour la signalisation d'alarme, de batterie faible ou de défaut.

Accessoires



KSI5003000.300 - Interface WLS bidirectionnelle 868 MHz

En installant l'interface sans fil à l'intérieur de la base du produit, le dispositif peut communiquer l'alarme et son état avec une centrale lares 4.0.



- Fréquence : 868 MHz
- Consommation : 20 µA en veille
- Portée maximale en champ libre : 350 m max
- Température de fonctionnement : de -10 à +60 °C

Spécification techniques, l'apparence, la fonctionnalité et les autres caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.